

АВТОМАТИКА ГАВИОТА 2019

1. Мотор с вградена станция без манивела, за вал ф70 и ф78, 50Nm: **235лв.**

Motores CROSS Ø45 - 230 Vac. Ø45 CROSS Motors - 230 Vac.	MOTOR CROSS 50/12
Código • Code	60050153
Par motor (Nm) • Motor torque (Nm)	50
Velocidad (RPM) • Velocity (RPM)	12
Alimentación (V)/(Hz) • Supply (V)/(Hz)	230/50
Potencia (W) • Power (W)	228
Consumo (A) • Consumption (A)	0.99
Tiempo en funcionamiento continuo (Min) Continuous operation time (Min)	4
Protección • Protection	IP44
Número max. de vueltas • Maximum number of turns	∞
Longitud motor (mm) • Motor length (mm)	660




2. Мотор с вградена станция с манивела, за вал ф70 и ф78, 50Nm: **267лв.**

Motores CROSS BOX Ø45 - 230 Vac. Ø45 CROSS BOX Motors - 230 Vac.	MOTOR RADIO GSM 50/12
Código • Code	60050159
Par motor (Nm) • Motor torque (Nm)	50
Velocidad (RPM) • Velocity (RPM)	12
Alimentación (V)/(Hz) • Supply (V)/(Hz)	230/50
Potencia (W) • Power (W)	205
Consumo (A) • Consumption (A)	0.89
Tiempo en funcionamiento continuo (Min) Continuous operation time (Min)	4
Protección • Protection	IP44
Número max. de vueltas Maximum number of turns	22
Longitud motor (mm) • Motor length (mm)	775



3. Мотор с вградена станция с манивела, за вал ф78, 80Nm: **361лв.**

Motores RADIO GSM Ø55 - 230 Vac. Ø55 RADIO GSM Motors - 230 Vac.	MOTOR RADIO GSM 80/12
Código • Code	60050160
Par motor (Nm) • Motor torque (Nm)	80
Velocidad (RPM) • Velocity (RPM)	12
Alimentación (V)/(Hz) • Supply (V)/(Hz)	230/50
Potencia (W) • Power (W)	385
Consumo (A) • Consumption (A)	1.65
Tiempo en funcionamiento continuo (Min) Continuous operation time (Min)	4
Protección • Protection	IP44
Número max. de vueltas Maximum number of turns	22
Longitud motor (mm) • Motor length (mm)	815



4. Мотор с вградена станция без манивела/ЗА СЕННИЦИ КАСЕТКА/, 50Nm: **248лв.**

Motores CROSS BOX Ø45 - 230 Vac. Ø45 CROSS BOX Motors - 230 Vac.	MOTOR CROSS BOX 50/12
Código • Code	60050166
Par motor (Nm) • Motor torque (Nm)	50
Velocidad (RPM) • Velocity (RPM)	12
Alimentación (V)/(Hz) • Supply (V)/(Hz)	230/50
Potencia (W) • Power (W)	228
Consumo (A) • Consumption (A)	0.99
Tiempo en funcionamiento continuo (Min) Continuous operation time (Min)	4
Protección • Protection	IP44
Número max. de vueltas Maximum number of turns	∞
Longitud motor (mm) • Motor length (mm)	660



5. Едноканално дистанционно: **50лв.**



6. 15/петнадесет/ канално дистанционно: **62лв.**



7. Датчик слънце/вятър: **99лв.**



8. 3D датчик вятър: **140лв.**

Мотори за вал ф70-Nm

	300	400	500	600	700
	2рамене			3рамене	
150	30	30	30	40	40
200	30	30	30	40	40
250	40	40	40	50	50
300	40	40	40	50	50
350	40	40	40		

Мотори за вал ф78-Nm

	300	400	500	600	700
	2рамене			3рамене	
150	40	40	40	50	50
200	40	40	40	50	50
250	50	50	50	80	80
300	50	50	50	80	80
350	50	50	50	80	80

Мотори за сенник касетка вал ф70-Nm

	300	400	500	600
150	30	30	30	40
200	30	30	30	40
250	40	40	40	50
300		40	40	50

Мотори за сенник касетка вал ф78-Nm

	300	400	500	600
150	40	40	40	50
200	40	40	40	50
250	50	50	50	80
300		50	50	80